Réf. GE005

Groupe électrogène HX 6000

Le groupe électrogène HX 6000 est très performant et résistant quelles que soient les conditions d'utilisation : le froid, l'humidité, la chaleur… Il répond idéalement à un besoin d'alimentation performante sur plusieurs heures. Le moteur à essence Honda délivre effectivement une puissance d'alimentation optimale dès les premières secondes d'utilisation et son réservoir offre une autonomie d'une demi-journée.

Doté de tous les équipements de sécurité nécessaires pour garantir la fiabilité du groupe sur le long terme et pendant l'utilisation : sécurité automatique du niveau d'huile, châssis renforcé, disjoncteurs de prise…

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

CARACTERISTIQUES

- § Puissance max — 6kW ; 6,6kVA ; 230 V
- § Disjoncteur — Oui
- § Fréquence — 50 Hz
- § Sécurité niveau d'huile — Oui
- § Régulation de tension — Mécanique
- § Nombre de prise — 1 x (230 V - 10/16 A - disjoncteur) + 1 x (230 V - 32 A -disjoncteur)
  Pour vous protéger en cas de surchauffe.

- § Moteur — GX 390
  - o Marque — HONDA OHV
  - o Démarrage — Manuel
  - o Capacité réservoir — 6,1 l
  - o Type alternateur — Sans bague ni balai
  - o Type moteur — Essence

- § Autonomie — 2,8 heures

Poids	79kg
Dimensions	(L / l / h cm) 77/57/59

ACCESSOIRE

- § Kit brouette (Réf. GE007)

Equipée de 2 roues et de poignées pour faciliter la manipulation.

EN OPTION

- § Protection différentielle

Pour la protection de l'utilisateur.

- 1er coffret : Comprend un interrupteur différentiel et le compteur horaire.
- 2ème coffret : Comprend un interrupteur différentiel, le compteur horaire et un disjoncteur thermique.
- 3ème coffret : comprend un interrupteur différentiel tétrapolaire en triphasé, et bipolaire en monophasé.